



MXTS 40

STRUMENTO PER BATTERIA ALL-IN-ONE DA 12 V E 24 V PER OFFICINE PROFESSIONALI

MXTS 40 è uno strumento essenziale con alimentazione da 12 V e da 24 V ideato per le officine. Facile da usare, resistente e sicuro per procedure rapide e accurate di diagnostica, riparazione e riprogrammazione.

ALIMENTAZIONE A DOPPIA TENSIONE

MXTS 40 dispone di un alimentatore a doppia tensione selezionabile, con impostazioni di tensione di uscita incrementali in fasi di 0,4 V (impostazione 12 V) o 0,8 V (impostazione 24 V).

Le sue impostazioni di tensione costanti e accurate consentono di eseguire complesse procedure di diagnostica, riparazione e riprogrammazione in modo rapido e sicuro senza timore di arrecare danni ai delicati componenti elettronici del veicolo.

MXTS 40 dispone di una compensazione automatica del carico parallelo che assicura che la tensione e l'ampereaggio dell'alimentazione siano sempre costanti e corretti, anche se la batteria ha un ulteriore carico posto su di essa.

Abbinato alla ricarica rapida e completamente automatica in 8 fasi e al controllo della temperatura per tutte le condizioni meteorologiche, MXTS 40 è lo strumento all-in-one per il supporto, la ricarica e la manutenzione della sbatteria da 12 V e 24 V per le officine.

PERCHÉ IL SUPPORTO ALLA BATTERIA DI CTEK?

Il supporto alla batteria è uno strumento essenziale per tutte le operazioni di diagnostica, manutenzione e riparazione nelle officine moderne. I prodotti CTEK professionali per il supporto alle batterie da 12 V e 24 V offrono potenti programmi di alimentazione, ricarica e manutenzione in unità versatili e altamente efficienti che vi aiuteranno a risparmiare tempo e denaro preziosi.

- Supporto alla batteria fino a 40 A (12 V) e 20 A (24 V)
- Alimentazione con uscita selezionabile in fasi di 0,4 V (12 V) o 0,8 V (24 V)
- Display LCD multilingue e di semplice lettura
- Ciclo di ricarica in 8 fasi completamente automatico
- Programmi dedicati per batterie normali, AGM e Ca/Ca
- Programma "BOOST" per ricondizionare batterie al piombo-acido molto scariche
- Tipo di caricabatteria: ciclo di ricarica in 8 fasi completamente automatico
- Tipo di batteria: normali da 12 V e 24 V, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
- Tensione di avviamento bassa da 2 V per la ricarica
- Compensazione automatica del carico parallelo
- Oscillazione estremamente bassa
- Compensazione automatica della temperatura
- Grado di protezione: IP20
- Garanzia: 2 anni
- Accessori: kit di montaggio opzionali TROLLEY PRO e WALL HANGER PRO, cavo CC da 5 metri

CTEK

MXTS 40



DATI TECNICI

INGRESSO	220-240 VAC, 50-60 Hz, 3.0 A
USCITA	14.4 V, 40 A/12 V or 20 A/24 V
ALIMENTAZIONE	Max 40A/20A; Uscita selezionabile in fasi di 0, 4 V, da 13, 6 V a 14, 8 V (impostazione 12 V) e in fasi di 0, 8 V, da 27, 2 V a 29, 6 V (impostazione 24 V).
TENSIONE DI CARICA	12V: 14, 4 V/14, 7 V/15, 8 V 24 V: 28, 8 V/29, 4 V/31, 6 V
TIPI DI BATTERIA	12 V: 24 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
CAPACITÀ DELLE BATTERIE	12 V: 20-1200 Ah, 24 V: 10-600 Ah
TENSIONE DI AVVIO	2.0 V
COMPENSAZIONE DEL CARICO PARALLELO	Automatico
CORRENTE DI RITORNO*	Inferiore a 1 Ah al mese
OSCILLAZIONE**	Inferiore al 4 %
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO AMBIENTE	Da -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA	Funzioni di compensazione della temperatura e recupero delle batterie.
INTERFACCIA UTENTE	Display grafico LCD, Display multilingue di semplice lettura
CHIMICA BATTERIA	Piombo-acido
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI (L X P X A)	254 x 160 x 76 mm
LUNGHEZZA CAVI DI RETE	2, 5 m (cavo CA) - rimovibile
LUNGHEZZA CAVI PER LA RICARICA	2 m, 6 mm ² (cavo CC)
PESO NETTO (UNITÀ CON CAVI)	1.3 kg
PESO LORDO (UNITÀ NELLA SCATOLA)	3.7 kg
GARANZIA	2 anni

*) La corrente di ritorno è quella che scarica la batteria se il caricabatteria non è connesso alla rete elettrica. I caricabatteria CTEK hanno una corrente di ritorno estremamente bassa.

**) La qualità della tensione e della corrente di carica è molto importante. Un valore elevato di oscillazione della corrente comporta il surriscaldamento della batteria e provoca l'invecchiamento prematuro dell'elettrodo positivo. Un valore elevato di oscillazione della tensione può danneggiare altri dispositivi collegati alla batteria. I caricabatterie CTEK forniscono tensione e corrente di ottima qualità con valori di oscillazione ridotti.

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito alla ricarica e all'uso dei caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità. I caricabatterie CTEK sono distribuiti in più di 70 Paesi nel mondo. CTEK è il fornitore di riferimento di molte case automobilistiche e motociclistiche tra le più prestigiose al mondo.

Per maggiori informazioni, visitare WWW.CTEK.COM

Tutti i prodotti e le relative specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso al fine di migliorare affidabilità, funzionamento o design. In caso di errore, ci riserviamo il diritto di ispezionare il prodotto e di verificare il guasto. Tutti i resi dei prodotti sono soggetti alle nostre condizioni di garanzia standard.

CTEK