



## MONITOIMINEN AKKULATURI VENEKÄYTTÖÖN

Älykäs ja joustava M100 sopii täydellisesti vaativiin meriolosuhteisiin.

### JOUSTAVAA LATAAMISTA

M100 on 8-vaiheinen 12 V:n akkulaturi ja ylläpitäjä. Sen toimitukseen kuuluu useita lisävarusteita, joita voi käyttää eri tyyppisten akkujen kanssa. Siinä voidaan valita kolme ohjelmatilaa, jotka tekevät siitä käyttökelpoisen 14–225 Ah:n kapasiteetin akkujen ja AGM-akkujen kanssa. Se tunnistaa automaattisesti, onko akku lähellä käyttöikänsä loppua. M100-laturissa on myös elvytystila syväpurkautuneiden akkujen kunnostukseen, ja sitä voidaan käyttää myös 12 V:n virtalähteenä esimerkiksi, jos akku on irrotettava eikä asetuksia haluta menettää.

### KÄYTÄNNÖLLINEN JA HELPPOKÄYTTÖINEN

M100-laturi on käytännöllinen ja helppokäyttöinen laturi, jossa on helposti ymmärrettävä näyttö. Laite suojaa ajoneuvoelektronikkaa. Siinä on lisäksi suojaus kipinöintiä, vääränapaisuutta ja oikosulkua vastaan. Laturissa on viiden vuoden takuu.

- Lataa akkuja, joiden kapasiteetti on 14–150 Ah ja enintään 225 Ah ylläpitolatauksessa
- Valinnainen kylmän sään/AGM-tila
- Kolme ohjelmaa – Vakio, AGM ja elvytys
- Voidaan käyttää myös 12 V:n virtalähteenä sähköisten asetusten suojaamiseksi
- Tunnistaa automaattisesti akut, joiden käyttöikä on lopussa
- Turvallinen kipinätön käyttö
- Oikosulkusuojaus
- Vääränapaisuussuojaus
- Ei haitallisia galvaanisia virtoja;  
\*;Viiden vuoden takuu

M100



### TEKNISET TIEDOT

TULO	220-240 VAC, 50-60 Hz
LÄHTÖ	14.4 V, 7.0 A
AKKUTYYPIT	12 V: WET, MF, AGM, GEL
AKUN KAPASITEETTI	14-225 Ah
VUOTOVIRTA*	Alle 1 Ah/kk
AALTOISUUS**	Alle 4 %
VIRTALÄHDE	220 V -> 12 V
AKUN JÄNNITE	12 V
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20 °C - +50 °C
AKKUTYYPPI	Lyijyhappo
SUOJAUSASTE	IP65
JÄÄHDYTYS	Konvektiojäähdytys
MITAT (P X L X K)	191 x 89 x 48 mm
NETTOPAINO	0.8 kg
TAKUU	5 vuotta

\*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistoraasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

\*\*) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaaltoisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on kytkettynä akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

### TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa  
[WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuehtoja.

**CTEK**