

PER BATTERIE DI VEICOLI PIÙ GRANDI, FUNZIONE DI ALIMENTAZIONE

L'MXS 10 è dotato di una tecnologia all'avanguardia e rappresenta la soluzione ideale per l'uso professionale in officine per batterie di caravan, roulotte, imbarcazioni e autovetture.

IL CARICABATTERIE D'AVANGUARDIA

L'MXS 10 è un caricabatterie a 8 fasi completamente automatico che eroga una corrente di 10A per batterie a 12V da 20-200Ah ed è inoltre indicato per la ricarica di mantenimento fino a 300Ah. Include la diagnosi della batteria per stabilire se la batteria è in grado di ricevere e mantenere una carica, una modalità di ricondizionamento per ripristinare e ricondizionare batterie stratificate e molto scariche, un programma invernale per la ricarica in climi freddi e una opzione per batterie AGM che massimizza la vita utile di quasi tutte le batterie Stop/Start. L'MXS 10 anche ha anche un sensore di temperatura per ottimizzare la carica e può essere utilizzato anche come fonte di alimentazione per apparecchi a 12V.

PRATICO E SEMPLICE DA UTILIZZARE

Il caricabatterie MXS 10 è pratico e semplice da utilizzare con un display di facile comprensione. È a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito e viene fornito con una garanzia di 2 anni.

- Mantenimento di batterie fino a 300Ah
- Display a LED di facile lettura
- Include i connettori Connect – Eyelet (occhiello) e Connect – Clamp (morsetto)
- A prova di schizzi e polvere (IP65)
- Funzionamento sicuro a prova di scintille
- A prova di inversione di polarità
- A prova di cortocircuito
- Ricarica in 8 fasi completamente automatica
- Ricarica di batterie da 20-200Ah
- Sensore di temperatura, programmi AGM e Ricondizionamento
- Alimentazione per apparecchi a 12V
- Garanzia di 2 anni

MXS 10



DATI TECNICI

INGRESSO	220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.4 A
USCITA	14.4/14.7/15.8/13.6 V, 10 A
TIPI DI BATTERIA	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
CAPACITÀ DELLE BATTERIE	20-300 Ah
TENSIONE DI AVVIO	2.0 V
CORRENTE DI RITORNO*	Inferiore a 1 Ah al mese
OSCILLAZIONE**	Inferiore al 4 %
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO AMBIENTE	Da -20 °C a +50 °C
COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA	Sensore di compensazione della temperatura di tensione di carica esterno collegato
CHIMICA BATTERIA	Piombo-acido
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
GARANZIA	2 anni

*) La corrente di ritorno è quella che scarica la batteria se il caricabatteria non è connesso alla rete elettrica. I caricabatteria CTEK hanno una corrente di ritorno estremamente bassa.

**) La qualità della tensione e della corrente di carica è molto importante. Un valore elevato di oscillazione della corrente comporta il surriscaldamento della batteria e provoca l'invecchiamento prematuro dell'elettrodo positivo. Un valore elevato di oscillazione della tensione può danneggiare altri dispositivi collegati alla batteria. I caricabatteria CTEK forniscono tensione e corrente di ottima qualità con valori di oscillazione ridotti.

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito alla ricarica e all'uso dei caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità. I caricabatterie CTEK sono distribuiti in più di 70 Paesi nel mondo. CTEK è il fornitore di riferimento di molte case automobilistiche e motociclistiche tra le più prestigiose al mondo.

Per maggiori informazioni, visitare WWW.CTEK.COM

Tutti i prodotti e le relative specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso al fine di migliorare affidabilità, funzionamento o design. In caso di errore, ci riserviamo il diritto di ispezionare il prodotto e di verificare il guasto. Tutti i resi dei prodotti sono soggetti alle nostre condizioni di garanzia standard.

CTEK