

XS 0.8

CARICABATTERIE DI MANTENIMENTO COMPATTO PER BATTERIE PIÙ PICCOLE

L'XS 0.8 impiega una tecnologia all'avanguardia per la ricarica di piccole batterie di motocicli, motoslitte, quad e rasaerba.

IL NOSTRO CARICABATTERIE A 12V PIÙ COMPATTO

L'XS 0.8 è il caricabatterie a 12V più compatto di CTEK ed è adatto per la ricarica di piccole batterie come pure per la carica di mantenimento di batterie automobilistiche di amperaggio normale. Lo XS 0.8 è un compatto caricabatterie a 6 fasi completamente automatico che eroga una corrente di 0,8A per la ricarica di batterie a 12V da 1,2 a 32Ah e per la carica di mantenimento fino a 100Ah. È semplice da usare e l'utente può seguire l'intero processo di carica sul chiaro display di facile lettura.

PRATICO E SEMPLICE DA UTILIZZARE

Il caricabatterie XS 0.8 è pratico e semplice da utilizzare con un display di facile comprensione. È a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito e viene fornito con una garanzia di 5 anni.

- Leggero e compatto
- Ricarica di batterie in 6 fasi completamente automatica
- Ricarica di batterie a 12V da 1,2-32Ah
- Carica di mantenimento brevettata fino a 100Ah per prolungare la vita utile delle batterie
- Funzione brevettata di desolfatazione
- Display a LED di facile lettura
- Include accessori per il collegamento a diversi tipi di batteria
- A prova di schizzi e polvere (IP65)
- Funzionamento sicuro a prova di scintille
- A prova di inversione di polarità
- A prova di cortocircuito
- Garanzia di 5 anni

CTEK

XS 0.8



DATI TECNICI

INGRESSO	220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.2 A
USCITA	14.4 V, 0.8 A
TIPI DI BATTERIA	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
CAPACITÀ DELLE BATTERIE	1.2-100 Ah
TENSIONE DI AVVIO	2.0 V
CORRENTE DI RITORNO*	Inferiore a 1 Ah al mese
OSCILLAZIONE**	Inferiore al 4 %
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO AMBIENTE	Da -20 °C a +50 °C
CHIMICA BATTERIA	Piombo-acido
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
GARANZIA	5 anni

*) La corrente di ritorno è quella che scarica la batteria se il caricabatteria non è connesso alla rete elettrica. I caricabatteria CTEK hanno una corrente di ritorno estremamente bassa.

**) La qualità della tensione e della corrente di carica è molto importante. Un valore elevato di oscillazione della corrente comporta il surriscaldamento della batteria e provoca l'invecchiamento prematuro dell'elettrodo positivo. Un valore elevato di oscillazione della tensione può danneggiare altri dispositivi collegati alla batteria. I caricabatteria CTEK forniscono tensione e corrente di ottima qualità con valori di oscillazione ridotti.

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito alla ricarica e all'uso dei caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità. I caricabatterie CTEK sono distribuiti in più di 70 Paesi nel mondo. CTEK è il fornitore di riferimento di molte case automobilistiche e motociclistiche tra le più prestigiose al mondo.

Per maggiori informazioni, visitare WWW.CTEK.COM

Tutti i prodotti e le relative specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso al fine di migliorare affidabilità, funzionamento o design. In caso di errore, ci riserviamo il diritto di ispezionare il prodotto e di verificare il guasto. Tutti i resi dei prodotti sono soggetti alle nostre condizioni di garanzia standard.

CTEK