

# CHARGEUR DE BATTERIE 15 A POUR LES PROPRIÉTAIRES DE BATEAUX

*Le M15 charge rapidement et efficacement de nombreux types de batteries marines.*

## **ROBUSTE ET SOUPLE**

Le M15 est le chargeur parfait des batteries 15 A pour tous les propriétaires de bateaux. Il dispose de nombreuses fonctions, en particulier d'un mode Recond destiné à reconditionner les batteries à WET et Ca/Ca profondément déchargées, ainsi qu'un capteur de température qui optimise la charge si la température dévie de +25°C. Inclus également un mode Lithium\* pour les batteries Lithium\*. Le M15 est accompagné d'un câble de 4 m avec M10 œillets pour une mise en place facile sur votre bateau. \*) Batteries Lithium 12 V (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP)

## **PRATIQUE ET SIMPLE À UTILISER**

Le chargeur M15 est pratique et simple à utiliser, avec un affichage facile à comprendre. Il ne produit pas d'étincelle, est protégé contre l'inversion de polarité, à l'épreuve des courts-circuits et bénéficie d'une garantie de 5 ans.

- Mode Lithium\* dédié
- Compatible avec les batteries de 28Ah à 300Ah (20Ah à 280Ah Lithium\*).
- Programme de reconditionnement pour les batteries profondément déchargées
- Programme de AGM pour les batteries AGM
- Entièrement automatique et facile à utiliser. Simple à connecter et protégé contre les étincelles et l'inversion de polarité.
- Compact et résistant
- Indice IP44, pour une utilisation extérieure
- Pas de courants galvaniques dangereux
- 5 ans de garantie

\*) Batteries au lithium 12 V (LiFePO<sub>4</sub>, Li-Fe, Li-fer et LFP)

**M15****DONNÉES TECHNIQUES**

ENTRÉE	220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.8 A
SORTIE	14.4/14.7/13.8/15.8 V, 15 A
TYPES DE BATTERIES	12 V: WET, MF, AGM, GEL, LiFePO <sub>4</sub>
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	28-300 Ah, batteries type acide-plomb. 20-280Ah, LiFePO <sub>4</sub> .
COURANT DE FUITE*	Inférieur à 2 Ah/mois
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	-20 °C à +50 °C
COMPOSITION CHIMIQUE DES BATTERIES	Plomb acide, Lithium-ion
DEGRÉ DE PROTECTION	IP44
GARANTIE	5 ans

\*) L'intensité de fuite est le courant qui vide la batterie si le chargeur n'est pas branché au secteur. Les chargeurs CTEK ont une intensité de fuite très faible.

**QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK**

Le service client de CTEK est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant le chargement et les chargeurs CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité sont les caractéristiques de tous les produits et solutions développés et vendus par CTEK. CTEK fournit des chargeurs dans plus de 70 pays partout dans le monde. De nombreux constructeurs auto et moto internationaux, parmi les plus prestigieux, font confiance à CTEK.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

Tous les produits et leurs caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, afin d'améliorer leur fiabilité, leur fonctionnement ou leur conception. En cas d'erreur de produit, nous nous réservons le droit d'inspecter le produit afin de vérifier son défaut. Tout retour du produit est soumis à nos conditions de garantie standard.

**CTEK**