

XS 7000



MANTENEDOR Y CARGADOR UNIVERSAL TOTALMENTE AUTOMÁTICO

XS 7000 es el cargador universal perfecto que se puede conectar y olvidar. No tiene botones de modo. Para iniciar la carga basta con enchufar el cargador a la red y conectar los cables de la batería.

DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO

El XS 7000 es un cargador totalmente automático de 7 etapas que suministra 7 A y carga baterías de 12 V desde 14 Ah hasta 150 Ah. Es adecuado para cargas de mantenimiento hasta 225 Ah. Tiene diagnóstico automático de baterías para determinar si la batería puede recibir y retener carga. Puede seguirse el proceso completo de carga en el display LED de fácil lectura.

PRÁCTICO Y FÁCIL DE USAR

El cargador XS 7000 es un cargador práctico y fácil de usar, con un display fácil de comprender. No genera chispas, está protegido contra inversión de polaridad y es a prueba de cortocircuitos. Tiene garantía de 5 años.

- Carga totalmente automática de 7 etapas
- Protegido contra salpicaduras y polvo (IP65)
- Garantía de 2 años
- Carga de mantenimiento patentada hasta 225 Ah que alarga la vida útil de las baterías
- Diagnóstico automático de baterías
- Carga baterías de 12 V desde 15 Ah hasta 150 Ah
- Función patentada de desulfatación
- Display LED de fácil lectura
- Tiene conectores de pinza Connect y ojal Connect
- Operación segura sin chispas
- Protegido contra polaridad inversa
- Protegido contra cortocircuitos

CTEK

XS 7000



DATOS TÉCNICOS

ENTRADA	170-260 VAC, 50-60 Hz
SALIDA	14.4 V, 7.0 A
TIPOS DE BATERÍAS	12 V: WET, MF, AGM, GEL
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	14-225 Ah
PÉRDIDAS DE CONTRACORRIENTE*	Menos de 1 Ah/mes
TEMPERATURA AMBIENTE EN FUNCIONAMIENTO	-20 °C a +50 °C
QUÍMICA DE LAS BATERÍAS	Plomo
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
GARANTÍA	2 años

*) La pérdida de contracorriente es la corriente que se pierde si el cargador no está conectado a la red. Los cargadores CTEK tienen una contracorriente muy baja.

**) La calidad de la tensión de carga y de la corriente de carga son muy importantes. Una corriente de ondulación alta calienta la batería, lo cual tiene un efecto de envejecimiento en el electrodo positivo. Una tensión de ondulación alta puede dañar a otro equipo que esté conectado a la batería. Los cargadores de batería CTEK producen una tensión muy limpia y una corriente con una ondulación baja.

CALIDAD GARANTIZADA CON CTEK

CTEK dispone de un servicio de atención al cliente para responder a todas las preguntas relacionadas con la carga y los cargadores CTEK. Todas las soluciones y los productos diseñados y suministrados por CTEK se caracterizan por su seguridad, simplicidad y flexibilidad. CTEK suministra cargadores en más de 70 países de todo el mundo. CTEK también es un fiable proveedor de equipos originales para muchos de los más prestigiosos fabricantes de automóviles y motos del mundo.

Para más información, visite WWW.CTEK.COM

Todos los productos y especificaciones de productos están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar la fiabilidad, el funcionamiento o el diseño. En caso de error del producto, nos reservamos el derecho de inspeccionarlo y verificar el fallo. Todas las devoluciones de productos están sujetas a nuestros términos de garantía estándar.

CTEK