

RB 2000

SOFORTIGE STARTKRAFT FÜR DAS FAMILIENFAHRZEUG

Der RB 2000 Booster bietet sofortige Startkraft für Schrägheckklimousinen, Limousinen, Kombis, kompakte SUVs und kleinere Dieselfahrzeuge. Vielseitig und tragbar ist er die Lösung für Alltagsfahrzeuge. Mit bis zu 25 Starts mit einer einzigen Ladung, funkensicherer Technologie, Verpolungsschutz, USB-Ladeanschlüssen und einer integrierten Taschenlampe liefert er zuverlässige Leistung für die Fahrzeuge, die die meisten Familien fahren..

AKOMPAKTER BOOSTER FÜR ALLTÄGLICHE FAMILIENFAHRZEUGE

Der tragbare Booster RB 2000 ist vielseitig, leistungsfähig und für die Fahrzeuge ausgelegt, die die meisten Familien fahren. Mit 2000 A Spitzenstrom der Batterie und 300 A Startstrom gibt er Schrägheckklimousinen, Limousinen, Kombis, kompakten SUVs und kleineren Dieselfahrzeugen mühelos Starthilfe. Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie funkensichere Technologie und Verpolungsschutz sorgen bei jedem Einsatz für Sicherheit. Darüber hinaus dient der RB 2000 mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen zum Laden Ihrer Geräte als praktische Powerbank. Eine integrierte LED-Taschenlampe mit drei Leuchtmodi bietet zusätzliche Vielseitigkeit. Entwickelt von den schwedischen Ladepionieren CTEK – die Lösung für Alltagsfahrzeuge..

STARTHILFE FÜR DEN ALLTAG

Der RB 2000 liefert zuverlässige Starthilfe für alltägliche Familienfahrzeuge. Ob die Batterie Ihrer Schrägheckklimousine, Limousine oder Ihres kompakten SUVs leer ist – mit bis zu 25 Starts mit einer einzigen Ladung ist er immer bereit. Genau die Leistung, die Ihr Fahrzeug braucht – das ist der RB 2000.

- Sofortige Startkraft für Schrägheckklimousinen, Limousinen, Kombis, kompakte SUVs und kleinere Dieselfahrzeuge.
- Starthilfe für alle Arten von 12V-Blei-Säure-Batterien, einschließlich AGM, EFB, WET, GEL und Ca/Ca.
- Funkensichere Technologie und Verpolungsschutz für sicheren Gebrauch.
- Bis zu 25 Starts mit einer einzigen Ladung – immer bereit, wenn Sie ihn brauchen..
- Kompaktes Design – leistungsstark und passend für das Handschuhfach.
- USB-Powerbank und integrierte Taschenlampe mit 3 Leuchtmodi..
- Robustes, schwedisch inspiriertes Design für verlässliche Leistung im Alltag.
- Lädt Telefone, Tablets und andere elektronische Geräte über integrierte USB-A- und USB-C-Anschlüsse.
- Wird mit Klemmen, weicher Aufbewahrungstasche und Bedienungsanleitung geliefert.
- Ergonomisches Design mit intuitiven LED-Anzeigen.
- 2 Jahre Garantie.

CTEK





TECHNISCHE DATEN

SPITZENSTROM DER BATTERIE	2000 A/ 25 Starts
SPITZENSTROM	1200 A (0,1 s), 1800 A (0,01 s)
STARTSTROM	650 A (1 s), 300 A (5 s)
KAPAZITÄT INTERNE BATTERIE	2500 mAh, 14,8 V, 37 Wh
SCHNELLE LADEZEIT	2 Stunden
INTERNER AKKU-TYP	4S1P
ZELLCHEMIE INTERNE BATTERIE	Lithium-Mangan-Nickel-Cobalt
INTERNE BATTERIETEMP. LADEN	0 °C to +45 °C
INTERNE BATTERIETEMP. ENTLADEN	-20 °C to +55 °C
EINGANG	PD 30 W (5 V 3 A; 9 V 3 A; 12 V 2,5 A; | 15 V 2 A; 20 V 1,5 A)
AUSGANG	Schnellladen (5 V 3 A; 9 V 2 A; | 12 V 1,5 A) PD 30 W (5 V 3 A; 9 V 3 A; | 12 V 2,5 A; 15 V 2 A; 20 V 1,5 A) | 12-V-Starthilfe
BATTERIETYPEN	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
BATTERIECHEMIE	Blei-Säure
STARTSPANNUNG	2.5 V
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-20 °C bis +55 °C für Ausgang
LAGERTEMPERATUR	-20°C to +50°C
BENUTZEROBERFLÄCHE	Anzeige
ABMESSUNGEN (L X B X H)	198 × 93 × 36 mm
NETTOGEWICHT (GERÄT MIT KABELN)	783 g
IP-KLASSE	IP54
LÄNGE ABNEHMBARES STARTKABEL (AUSGANG)	0.25 m
KÜHLUNG	Natürliche Konvektion
LÄNGE NETZTEILKABEL	1 m
TYP NETZTEILKABEL	USB-C
GARANTIE	2 Jahre

GARANTIERTE QUALITÄT MIT CTEK

Bei Fragen zu CTEK-Produkten und zum Laden von Batterien wenden Sie sich an den CTEK-Kundendienst. Unsere Produkte und Lösungen sind sicher, unkompliziert und vielseitig. CTEK liefert Ladegeräte in mehr als 70 Länder weltweit. CTEK ist zuverlässiger OEM-Lieferant der angesehensten Auto- und Motorradhersteller der Welt.

Weitere Informationen finden Sie auf WWW.CTEK.COM

© CTEK SWEDEN AB, 2025 | DE

Um die Zuverlässigkeit, Funktion oder Gestaltung zu verbessern, behalten wir uns vor, Produkte und Produktangaben ohne Vorankündigung jederzeit zu ändern. Wir behalten uns beim Auftreten von Fehlern vor, das Produkt zu untersuchen und den Fehler zu überprüfen. Produktrückgaben unterliegen den Garantiebedingungen.

CTEK