

CS FREE

# ADAPTIV BOOSTER (STARTALTERNATIV), BATTERILADER OG VEDLIKEHOLDER



Adaptiv booster for å vekke til live flate batterier, og bærbar batterilader for å lade kjøretøyets batteri uansett hvor du er. Si farvel til startkabler.

CS FREE starter det flate batteriet på en trygg måte, uten fare for å skade batteriet eller kjøretøyets elektronikk. Lad og vedlikehold et hvilket som helst 12V blysyre- eller litiumbatteri, hvor som helst, ved hjelp av en stikkontakt, solenergi eller fritidsbatteristrøm.

## MOBIL KRAFT, UANSETT HVOR DU ER

CS FREE er den ultimate alt-i-ett-løsningen for raskt å lade opp flate batterier og holde bilens batterier i topp stand uansett hvor du er.

Adaptiv boost: Si farvel til startkabler. CS FREE starter det flate batteriet raskt og trygt, uten fare for å skade batteriet eller kjøretøyets elektronikk.

Lad og vedlikehold: Enten du er koblet til en strømkilde eller går utenfor strømnettet, holder CS FREE batteriet i optimal stand. CS FREE gir deg friheten til å lade og vedlikeholde et hvilket som helst 12 V blysyre- eller litiumbatteri, samtidig som du bruker netstrøm, et solcellepanel eller et separat fritidsbatteri, og håndterer alle batteriladebehovene dine.

Hi-Tech strømbank: CS FREE overgår kjøretøyets behov, og fungerer også som en høyteknologisk strømbank, slik at du kan lade USB-enhetene dine når de trenger det, og lar deg alltid være tilkoblet når du er på farten.

• Alt-i-ett-løsning for å lade opp flate batterier og holde kjøretøyets batterier i topp stand.

• Erstatter startere og boostere med Adaptive Boost – den tryggeste måten å gjenopplive det flate batteriet på

• Koble til en strømkilde og gjør CS FREE om til en 5A smart batterilader.

• Lad og vedlikehold ethvert 12V blysyre- eller litiumbatteri via strømnettet, solcellepanel eller separat servicebatteri.

• Brukervennlig, med enkel betjening og tydelige, letteste skjermer.

• Du trenger ikke å velge moduser – bare koble til, så tar CS FREE seg av resten.

• Nedtellingsfunksjonen viser deg når du har nok strøm til å starte kjøretøyet og gjenværende tid til batteriet er fulladet.

• Lad den opp, og det interne batteriet vil forbli fulladet i opptil et år, alltid klart til når du trenger det.

• Utstyrt med USB-C- og USB-A-utganger for å lade enheter som bærbare datamaskiner, smarttelefoner og nettbrett.

• Har en ny moderne design innkapslet i et robust og holdbart hus.

• Leveres med 2 års “trygghet”-garanti.

\*) 12V litiumbatterier (LiFePO<sub>4</sub>, Li-Fe, Li-jern, LFP)

CTEK

CS FREE



#### TEKNISKE DATA

INN	USB-C, 5 VDC - 25 VDC, 3 ADC/60 W max
UT	12 V, 20 A/240 W max
BATTERITYPEN	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO <sub>4</sub>
BATTERIKAPASITET	10-130 Ah
STARTSPENNING	3.0 V
DRIFTSTEMPERATUR, OMGIVELSER	-20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
OPPBEVARINGSTEMPERATUR, OMGIVELSER	-20 °C til +45 °C (-4 °F til +113 °F)
BATTERIKJEMI	Blysyre, Lithium-ion
BESKYTTELSESGRAD	IP54
DIMENSJON (L X B X H)	248 x 98 x 78 mm
NETTOVEKT (ENHET MED KABLER)	1.4 kg
USB-A UTТАK	5 VDC, 2.4 ADC/12 W max
USB-C UTТАK	5 VDC, 9 VDC, 12 VDC, 15 VDC, 20 VDC, 3 ADC/60 W max
GARANTI	2 år

#### STRØMADAPTER

INNGANG	100 VAC - 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz, 60 W max
UTТАK	USB-C, 5 VDC - 20 VDC, 3 ADC, 60 W max
KABELTYPE	USB-C
KABELLENGDE	1 m

#### INTERNT BATTERI

KAPASITET	66 Wh
CELLEKJEMIEN	Polymer Lithium-Ion
CELLETYPE	Posecelle
UTLØPSTEMPERATUR	-20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
LADETEMPERATUR	0 °C til +45 °C (32 °F til +113 °F)
HOLDBARHET	1 år
LEVETID	300sykluser, 80%

#### Å GI EN TRYGG START

CS FREE er en Adaptive Booster som får deg på farten fra et dødt batteri innen 15 minutter. Det analyserer batteristatusen automatisk, og finner den tryggeste måten å gi det nok strøm på til å starte kjøretøyet trygt.

I motsetning til de fleste boostere eller starthjelper, er CS FREE sensitiv for batteriets tilstand og gir den bare den ladningen den trenger for å komme i gang - så det er helt trygt for batteriet og kjøretøyets sensitive elektronikk.

#### GARANTERT KVALITET FRA CTEK

CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK. CTEK leverer ladere til over 70 land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykkelprodusenter.

For mer informasjon, besøk [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

Alle produkter og produktspesifikasjoner kan til enhver tid endres uten varsel, for bedret pålitelighet, funksjon eller design. I tilfeller der det er feil på produktet, reserverer vi oss retten til å verifisere feilen ved inspeksjon av produktet. Alle returer må godkjennes av våre standard garantivilkår.

**CTEK**