

MXT 4.0



## ENKEL LADDNING AV 24V-BATTERIER

8-stegsladdaren som är perfekt för mindre 24 V-batterier och underhållsladdning för parker med 24 V-fordon.

### ENKEL LADDNING FÖR 24 V-BATTERIER

MXT 4.0 är en kostnadseffektiv 8-stegsladdare som levererar 4 A till 24 V-batterier från 8 - 100 Ah och är även lämplig för underhållsladdning upp till 250 Ah. Den kan också användas i applikationer som till exempel säkerhetskopieringssystem, pistmaskiner, industriella rengöringsmaskiner och rullstolar. MXT 4.0 omfattar batteridiagnos för att fastställa om batteriet kan ta emot och behålla en laddning, ett särskilt Recond-läge för återupplivning och rekonditionering av skiktade och djupt urladdade batterier, ett optimerat laddningsläge för kallt väder och ett AGM-batteriläge.

- Laddar 24 V-batterier från 8 - 100 Ah
- Patenterad underhållningsladdning för längre batteriliv
- Recond-program
- Levereras med Connect - Eyelet och Connect - Clamp-kontakter
- Stänk- och dammskyddad (IP65)
- Helautomatisk "anslut och glöm"-laddning i 8 steg
- Kan användas som strömkälla
- Lättläst LED-display
- Säker gnistfri drift
- Skydd mot omvänd polaritet
- Kortslutningssäker
- 2 års garanti

CTEK

MXT 4.0



#### TEKNISK DATA

INEFFEKT	220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.2 A
UTEFFEKT	28.8/29.4/31.4 V, 4.0 A
STRÖMFÖRSÖRJNINGSLÄGE	Max 4 A, 31, 4 V
LADDNINGSSPÄNNING	28.8V / 31.6V / 27.2V
BATTERITYPER	24 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
BATTERIKAPACITET	8-250 Ah
STARTSPÄNNING	2.0 V
PARALLELL LAST KOMPENSATION	Automatisk
BACKSTRÖM*	Motsvarande mindre än 1 Ah/månad
RIPPEL**	Mindre än 5 %
STRÖMKÄLLA	220 V -> 12 V
BATTERISPÄNNING	24 V
DRIFTSTEMPERATUR	-20 °C till +50 °C
BATTERIKEMI	Bly-syra
KAPSLINGSKLASS	IP65
MÅTT (L X B X H)	191 x 89 x 48 mm
NETTOVIKT (ENHET MED KABLAR)	0.8 kg
GARANTI	2 år

\*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket låg backström.

\*\*) Laddspänningens och laddströmmens kvalitet är mycket viktig. Högt ström-ripple värmer upp batteriet och gör att den positiva elektroden åldras. Högt spänningsripple kan skada annan utrustning som är ansluten till batteriet. Batteriladdare från CTEK producerar mycket ren spänning och ström med lågt ripple.

#### GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)

Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla produktreturer omfattas av våra standardgarantivillkor.

**CTEK**