

MXT 4.0



24 V:N AKKUJEN HELPPOKÄYTTÖINEN YLLÄPITOLATURI

8-vaiheinen laturi, joka sopii ihanteellisesti pienemmille 24 V akuille ja ylläpitolataukseen 24 V:n ajoneuvokalustolle.

HELPPOA 24 V:N AKKUJEN YLLÄPITO

MXT 4.0 on edullinen 8-vaiheinen laturi, joka tuottaa 24 V:n akuille 4 ampeerin virtaa kapasiteetilla 8-100 Ah ja ylläpitolatauksen maksimikapasiteetilla 250 Ah. Sitä voidaan käyttää sovelluksissa, kuten varmuusjärjestelmissä, rinnekoneissa, teollisissa siivouskoneissa ja pyörätuoleissa. MXT 4.0:n ominaisuuksiin kuuluvat akun diagnosointitoiminto, joka selvittää, pystyykö akku vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen, elvytystila happokerrostumista kärsivien ja syväpurkautuneiden akkujen palautukseen ja kunnostukseen, optimoitu kylmälataustila ja AGM-akkujen lataustila.

- Lataa 24 V:n akkuja, joiden kapasiteetti on 8-100 Ah
- Patentoitu ylläpitolataus pidempää akun käyttöikää varten
- Elvytysohjelma
- Toimitetaan Connect - Eyelet- ja Connect - Clamp -liittimillä
- Roiske- ja pölysuojattu (IP65)
- Täysin automaattinen, 8-vaiheinen "kytke ja lataa" -lataus
- Helppolukuinen LED-näyttö
- Turvallinen kipinätön käyttö
- Vääränapaisuussuojaus
- Oikosulkusuojaus
- Kahden vuoden takuu

CTEK

MXT 4.0



TEKNISET TIEDOT

TULO	220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.2 A
LÄHTÖ	28.8/29.4/31.4 V, 4.0 A
VIRRANSYÖTTÖ	Enintään 4 A, 31, 4 V
LATAUSJÄNNITE	28.8V / 31.6V / 27.2V
AKKUTYYPIT	24 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
AKUN KAPASITEETTI	8-250 Ah
AKUN MINIMIJÄNNITE	2.0 V
RINNAKKAISKUOR-MITUKSEN KOMPENSOINTI	Automaattinen
VUOTOVIRTA*	Alle 1 Ah/kk
AALTOISUUS**	Alle 5 %
VIRTALÄHDE	220 V -> 12 V
AKUN JÄNNITE	24 V
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20 °C - +50 °C
AKKUTYYPPI	Lyijyhappo
SUOJAUSASTE	IP65
MITAT (P X L X K)	191 x 89 x 48 mm
NETTOPAINO (YKSIKKÖ JA KAAPELIT)	0.8 kg
TAKUU	2 vuotta

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistoraasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

**) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaalloisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on kytkettynä akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa
WWW.CTEK.COM

Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuu-ehdota.

CTEK