

CS FREE

CHARGEUR 4-EN-1, MAINTENEUR BOOSTER ADAPTATIF ET POWERBANK



Le primé **CS FREE** est le premier chargeur et mainteneur de batterie multifonctionnel et 4-en-1 au monde, doté de la technologie adaptative booster et d'une banque d'alimentation.

Chargez et maintenez toute batterie au plomb-acide ou au lithium de 12 V (LiFePO4) n'importe où à l'aide d'une prise électrique, d'une batterie solaire ou d'une batterie de service. Et si votre batterie est à plat, la technologie révolutionnaire Adaptive Boost de CS FREE vous permettra de redémarrer en moins de 15 minutes.

CHARGE À LA MAISON OU HORS RÉSEAU

Quatre produits de pointe dans une unité portable

- **Chargeur de batterie** : Utilisez-le comme un chargeur portable pour remplir votre batterie, connectez-le à une prise électrique ou, si vous êtes hors réseau, branchez-le à un ensemble de panneaux solaires ou à une batterie de 12 V pour une pleine liberté de charge partout où vous allez.
- **Mainteneur intelligent** : Maintient votre batterie en parfait état à la maison ou hors réseau.
- **Booster adaptatif** : Est le moyen le plus sûr de permettre à une batterie à plat de démarrer en moins de 15 minutes.
- **Powerbank à haute technologie** : Charge vos ordinateurs portables, vos téléphones intelligents, vos tablettes et vos appareils photo chaque fois qu'ils en ont besoin.

CS FREE vous donne la liberté de charger et de maintenir n'importe quelle batterie au plomb-acide ou au lithium de 12 V, peu importe où vous vous trouvez, même si vous n'êtes pas près d'une prise de courant.

- Chargeur de batterie portable multifonctionnel 4-en-1, mainteneur, technologie adaptative booster et banque d'alimentation
- Fonctionne avec tous les types de batteries au plomb-acide et au lithium de 12 V
- Vous permet de charger une batterie à plat en moins de 15 minutes
- Convient pour les voitures, les véhicules de loisirs, les fourgonnettes, les bateaux, les motocyclettes, les motomarines et bien plus encore!
- Peut être alimenté par une batterie de service ou un panneau solaire pour une charge hors réseau complète.
- N'oubliez pas qu'il peut également être raccordé à une prise électrique!
- Charge en cours de déplacement avec prise pour accessoires de 12 V
- Peut être laissé connecté en toute sécurité à l'alimentation secteur, à la batterie de service ou au panneau solaire pour une charge d'entretien intelligente
- Sorties USB-C et USB-A pour charger les technologies comme les ordinateurs portables, les téléphones intelligents et les tablettes
- Facile à utiliser, facile à exploiter, facile à comprendre
- Aucun mode à sélectionner – il suffit de se connecter, et le CS FREE fera le reste
- La fonction de compte à rebours vous indique le temps restant de charge.
- Garantie « tranquillité d'esprit » de 2 ans

CTEK | MAXIMIZING
BATTERY
PERFORMANCE



DONNÉES TECHNIQUES

ENTRÉE	USB-C, 5 VDC - 25 VDC, 3 ADC/60 W max
SORTIE	12 V, 20 A/240 W max
TENSION DE DÉMARRAGE	3.0 V
TEMPÉRATURE AMBIANTE D'UTILISATION	-4 °F à +122 °F (-20 °C à +50 °C)
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE STOCKAGE	-20 °C à +45 °C (-4 °F à +113 °F)
COMPOSITION CHIMIQUE DE LA BATTERIE	Plomb-acide, Lithium-ion
TYPES DE BATTERIES	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	10-130 Ah
DEGRÉ DE PROTECTION	IP54
GARANTIE	2 ans
POIDS NET (UNITÉ AVEC CÂBLES)	1.4 kg
DIMENSION (L X L X H)	248 x 98 x 78 mm
SORTIE USB-A	5 VDC, 2.4 ADC/12 W max
SORTIE USB-C	5 VDC, 9 VDC, 12 VDC, 15 VDC, 20 VDC, 3 ADC/60 W max

ADAPTATEUR SECTEUR

ENTRÉE	100 VAC - 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz, 60 W max
SORTIE	USB-C, 5 VDC - 20 VDC, 3 ADC, 60 W max
LONGUEUR DU CÂBLE	1 m
TYPE DE CÂBLE	USB-C

BATTERIE INTERNE

CAPACITÉ	66 Wh
COMPOSITION CHIMIQUE DES CELLULES	Lithium-ion polymère
TYPE DE CELLULES	Cellules sous poche
TEMPÉRATURE DE DÉCHARGE	-20 °C to +50 °C (-4 °F to +122 °F)
TEMPÉRATURE DE CHARGE	0 °C to +45 °C (32 °F to 113 °F)
DURÉE DE CONSERVATION	1 année
DURÉE DE VIE	300 cycles, 80 %

PARTIR EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Le CS FREE est un chargeur doté de la technologie Adaptative Booster qui vous permet de démarrer, batterie à plat, en 15 minutes. Il analyse automatiquement l'état de la batterie et détermine le moyen le plus sûr de lui donner suffisamment de puissance pour démarrer le véhicule en toute sécurité.

Contrairement à la plupart des boosters, le CS FREE est sensible à l'état de la batterie et ne lui donne que l'impulsion nécessaire pour démarrer le véhicule. Il est donc tout à fait sûr pour votre batterie et vos appareils électroniques sensibles de véhicule.

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

Le service à la clientèle de CTEK est offert pour répondre à toute question liée à la recharge et aux chargeurs CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité constituent les caractéristiques principales de tous les produits et toutes les solutions développés et vendus par CTEK.

CTEK vend des chargeurs dans plus de 70 pays autour du monde. CTEK est aussi un FEO régulier pour un grand nombre des fabricants de voitures et de motos les plus prestigieux du monde.

Pour plus d'information, veuillez visiter WWW.CTEK.COM.