

CS FREE

BOOSTER ADAPTATIF (ALTERNATIVE AU DÉMARREUR), CHARGEUR DE BATTERIE ET DISPOSITIF D'ENTRETIEN



Adaptive Booster démarre les batteries à plat et Portable Battery Charger recharge et maintient la batterie de votre véhicule. Oubliez câbles de démarrage et démarreurs. Le CS FREE redémarre votre véhicule sans risquer d'endommager votre batterie ou l'électronique embarquée.

Charge et maintenance de toutes les batteries 12V plomb ou lithium via une prise murale, énergie solaire ou batterie additionnelle.

L'ALIMENTATION POUR AVANCER, OÙ QUE L'ON SOIT

Le CS FREE est la solution tout-en-un pour démarrer rapidement les batteries mortes et maintenir les batteries de votre véhicule en parfait état, où que vous alliez.

Puissance adaptative : Dites adieu aux câbles de démarrage et aux packs de démarrage. Le CS FREE redémarre en toute sécurité votre batterie à plat sans risquer d'endommager votre batterie ou l'électronique de votre véhicule.

Charge et maintenance : Que vous soyez branché ou hors réseau, le CS FREE maintient votre batterie dans un état optimal. En vous donnant la liberté de charger et d'entretenir n'importe quelle batterie 12V au plomb ou au lithium tout en utilisant le courant alternatif, un panneau solaire ou une batterie additionnelle, le CS FREE prendra en charge tous vos besoins.

Une batterie externe haute technologie : Au-delà des besoins du véhicule, CS FREE est également une batterie externe de haute technologie, vous permettant de charger vos appareils USB à tout moment, vous permettant ainsi de rester connecté en déplacement.

- Solution tout-en-un pour démarrer batterie à plat et maintenir la charge du véhicule en parfait état.
- Remplace les boosters par l'Adaptive Boost - le moyen le plus sûr de ranimer une batterie déchargée.
- Connectez-le à une source d'alimentation et transformez le CS FREE en un chargeur de batterie intelligent de 5 A.
- Charge et maintient n'importe quelle batterie de véhicule au plomb-acide ou au lithium de 12 V via l'alimentation secteur, un panneau solaire ou une batterie additionnelle.
- Convivial, intuitif et avec des affichages clairs et faciles à lire.
- Aucun mode à sélectionner, il suffit de le connecter et le CS FREE s'occupe du reste.
- Le compte à rebours vous indique le temps restant de charge ou la capacité de démarrage.
- Chargez-le et la batterie interne restera chargée jusqu'à un an, prête quand vous en aurez besoin.
- Équipé de ports USB-C et USB-A pour charger des appareils de type ordinateurs portables, smartphones et tablettes.
- Nouveau design moderne dans un boîtier robuste et durable.
- Garantie « tranquillité d'esprit » de 2 ans



DONNÉES TECHNIQUES

ENTRÉE	USB-C, 5 VDC - 25 VDC, 3 ADC/60 W max
SORTIE	12 V, 20 A/240 W max
TYPES DE BATTERIES	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	10-130 Ah
TENSION DE DÉMARRAGE	3.0 V
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	-20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE STOCKAGE	-20 °C à +45 °C (-4 °F à +113 °F)
COMPOSITION CHIMIQUE DES BATTERIES	Plomb acide, Lithium-ion
DEGRÉ DE PROTECTION	IP54
DIMENSION (L X L X H)	248 x 98 x 78 mm
POIDS NET (UNITÉ AVEC CÂBLES)	1.4 kg
SORTIE USB-A	5 VCC, 2, 4 ADC / 12 W max
SORTIE USB-C	5 VCC, 9 VCC, 12 VCC, 15 VCC, 20 VCC, 3 ADC / 60 W max
GARANTIE	2 ans

ADAPTATEUR SECTEUR

ENTRÉE	100 VCA - 240 VCA, 50 Hz à 60 Hz, 60 W max
SORTIE	USB-C, 5 VDC - 20 VDC, 3 ADC, 60 W max
TYPE DU CÂBLE	USB-C
LONGUEUR DU CÂBLE	1 m

BATTERIE INTERNE

CAPACITÉ	66 Wh
COMPOSITION CHIMIQUE DES CELLULES	Lithium-ion polymère
TYPE DE BATTERIE INTERNE	Cellules sous poche
TEMPÉRATURE DE DÉCHARGE	-20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)
TEMPÉRATURE DE CHARGE	0 °C à +45 °C (32 °F à +113 °F)
DURÉE D'AUTO-DÉCHARGE	1 ans
DURÉE DE VIE	300 cycles, 80 %

UN DÉPART EN TOUTE SÉCURITÉ

Le CS FREE est un booster adaptatif qui vous permettra de démarrer en moins de 15 minutes à partir d'une batterie déchargée. Il analyse automatiquement l'état de la batterie et détermine le moyen le plus sûr de lui donner suffisamment de puissance pour démarrer le véhicule en toute sécurité.

Contrairement à la plupart des boosters ou des démarreurs d'appoint, le CS FREE est sensible à l'état de la batterie et ne lui fournit que la charge dont elle a besoin pour démarrer ; il est donc totalement sans danger pour votre batterie et l'électronique sensible de votre véhicule.

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

Le service client de CTEK est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant le chargement et les chargeurs CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité sont les caractéristiques de tous les produits et solutions développés et vendus par CTEK. CTEK fournit des chargeurs dans plus de 70 pays partout dans le monde. De nombreux constructeurs auto et moto internationaux, parmi les plus prestigieux, font confiance à CTEK.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur WWW.CTEK.COM